



A38 HAJÓ HANGTECHNIKAI RIDER - 2021

HONLAP <http://www.a38.hu>

Hajó technikusainak megérkezése előtt a színpadra nem lehet pakolni!

[A38 KONCERTTEREM ALAPRAJZ](#)

TECHNIKAI KONTAKTOK:

Barnabás [barnabas at a38.hu](mailto:barnabas@www.a38.hu)
Vörös Tamás voros.tamas-at-a38.hu

MAX. HANGNYOMÁS 105 dB SPL a front keverőnél mérve.

SZÍNPAD MÉRETEI 11,6 x 5,8 x 0,9 m Belmagasság a színpadon mérve: 2,5 m.

KONCERTTEREM MÉRETEI

Színpaddal együtt: 11,6 x 25,8m

ÁRAMELLÁTÁS A beépített hang-és fénytechnika ellátásán kívül a színpadon 3x32 A

Transzformátor: 2 db 230V/110V

FRONTKEVERŐ	P.A.: NEXO ALPHA	MIKROFONOK
DiGiCo SD9 32/16 Stealth Core 2 software versions 11.0.1143	2 x Alpha M8-CF, 2 x Alpha M3-CF	1 x AKG D112, 1 x Audix D6, 1 x EV Re20,
SESSION FILE LINK	4 x Alpha B1-CF, 4 x Alpha S2-CF	3 x Shure Beta52, 1 x Shure Beta91A 1 x Shure SM91
Rendszerprocesszor: Xilica Neutrino 0808N	3 x NXAMP-4x4, 1 x PS-10 (center)	4 x Sennheiser e604, 4 x Sennheiser e904, 1 x Sennheiser e908D,
MONITORKEVERŐ	EFFEKTEK	3 x Shure Beta98
Yamaha QL5/32	1 x Yamaha SPX 2000,	2 x AKG c451, 2 x AKG c214, 3 x Rode NT5, 2 x Shure SM137, 3 x AKG c411
MONITORRENDSZER	1 x tc.electronic D2	2 x Sennheiser MD421, 2 x Audio-Technica AE3000, 3 x Shure Beta57,
10 monitor úttal rendelkezünk	1 x Waves MaxxBCL dinamika szabályzó	8 x Shure SM57, 2 x Sennheiser e906, 4 x Sennheiser e935, 1 x Sennheiser e945, 1 x Sennheiser MD431
12+2 x Nexo PS-15 láda,	DI-BOX	2 x Shure SM58S, 4 x Shure Beta58, 8 x Shure SM58, 1 x Beyerdynamic M88
3 x Nexo NXAMP-4x1	4 x Radial JDI, 2 x Radial ProDI	6 x DPA 4099 + felfüggesztések (kivéve klarinét)
32ch XTA splitter	5 x Radial ProD2, 2 x Radial P48	TV STÚDIÓ ÁLTAL HASZNÁLT FREKVENCIÁK:
4 x Sennheiser EWG4-G, 1 x AC41- EU, 1 x A2003 UHF (566-608Mhz)	DJ TECHNIKA	Vezérlő:
(801.100MHz, 811.600MHz, 827.700Mhz, 823.475Mhz)	2 x Technics MK II. 1210 lemezjátszó	Adó 1 - 468,50625 Mhz Vevő 1 - 458,50625 Mhz
SZÍNPADÉLEMEK	1 x Pioneer DJM-600 DJ keverő	Adó 2 - 468,51875 Mhz Vevő 2 - 458,51875 Mhz
6 db 2x1 m budalift színpadelem.	1 x Allen&Heath Xone 92	3 - 458,53125 Mhz, 4 - 468,49375 Mhz
Állítható magasság 30, 60, 100 cm.	2 x Pioneer CDJ-1000 MK3 CD	5 - 468,53125 Mhz, 6 - 468,54375 Mhz
Multicore	1 x Mackie VLZ-1204	7 - 468,55625 Mhz, 8 - 468,56875 Mhz
DIGICo SD9 CAT5 madi		Műsorvezető fülesek 599,575 Mhz
32+8 ch analóg kábel (FOH-színpad)		Wireless mikrofonok 517,775 Mhz, 524,800 Mhz
2 x CAT6A/10Gb kábel (FOH-színpad 40m) Ethercon P2P	A38-BUDAPEST-2021	