



A38 HAJÓ ORRSTÚDIÓ 2024

HELYSZÍN A38 Hajó - Budapest
CÍM Henryk Slawik rakpart (Petőfi híd budai oldal)
 H-1117 Budapest
<https://goo.gl/maps/D6ucj6RkCjxkJ3mbA>
FAX 0036 1 464 39 45
HONLAP <http://www.a38.hu>

TECHNIKAI KONTAKTOK

Barnabás [barnabas at a38.hu](mailto:barnabas@www.a38.hu)
Vörös Tamás voros.tamas-at-a38.hu

TECHNIKAI RIDEREK

<https://www.a38.hu/hu/szinpadtechnika>

TILOS HASZNÁLNI

Pirotechnikát, nyílt lángot, konfettit és minden egyéb hasonló eszközt.

DOHÁNYZÁS A hajó zárt tereiben szigorúan tilos a dohányzás.

MENETREND A programszervezők e-mailben előzetesen egyeztetik és elküldik a rendezvény részletes időbeosztását. Kérjük elolvasni és elfogadni! Ha a beállítás ideje meghaladja a 60 percet, a koncertterem használatának költségéről a programszervezőinkkel szükséges egyeztetni. A beállási időt és a technikusok számát a rendezvényt megelőző utolsó héten már nem áll módunkban megváltoztatni.

Hajó technikusainak megérkezése előtt a színpadra nem lehet pakolni!



SZÍNPAD

5m x 3m x 0,6m (belmagasság a színpadon 2.5m)

HANG

NEXO system (2 x P12, 2 x LS18, NXAMP4x2MKII)

Allen and Heath SQ5 + 2 x DX168

4 x DAS Action M12a monitorláda

4 x Sennheiser EW-g4-G IEMs, mikrofonok, állványok, stb.

FÉNY

Chamsys PC mini wing+touch screen fényvezérlő

8 x DTS Nick NRG 801

5 x Showtec Pixelbar16Q6,

6 x Showtec Cameleon spot 18-3

Light Desk: ChamSys MagicQ PC Wing

Node: Chauvet Professional Net-X II

Art-NET protocol:

IP: 2.0.0.1.

Subnet mask: 255.0.0.0.

Patch	Type	Channels	
Line 1			
1.1	DTS Nick NRG 801	20 channels	
1.21	DTS Nick NRG 801		
1.41	DTS Nick NRG 801		
1.61	DTS Nick NRG 801		
1.81	DTS Nick NRG 801		
1.101	DTS Nick NRG 801		
1.121	DTS Nick NRG 801		
1.141	DTS Nick NRG 801		
1.161	Showtec Cameleon Spot 18-3		
1.167	Showtec Cameleon Spot 18-3		
1.173	Showtec Cameleon Spot 18-3	6 channels	
1.179	Showtec Cameleon Spot 18-3		
1.185	Showtec Cameleon Spot 18-3		
1.191	Showtec Cameleon Spot 18-3		
Line 2			
2.1	Showtec Pixelbar 16Q6		101 channels
2.102	Showtec Pixelbar 16Q6		
2.203	Showtec Pixelbar 16Q6		
2.304	Showtec Pixelbar 16Q6		
2.405	Showtec Pixelbar 16Q6		
Line 3			
3.511	Unique 2.1 Hazer	2 channels	

